## **™**TECLASTAR

## FICHA TÉCNICA

-Sensor de movimiento

**FDT 0097** 

Nº de catálogo: Blanco 88104

> Gris 88103





## Función:

Permite detectar el movimiento de personas en un área y producir el cierre de un circuito, durante un cierto tiempo (ajustable), y su apertura luego de transcurrido el mismo.

A la vez, permite mediante un detector de intensidad de luz ambiente ajustar el umbral de luz ambiente al cual se quiere que

Operación: Su operación es totalmente automática.

Instalación: ubicar de forma tal que el desplazamiento de personas que se quiera detectar sea transversal a los rayos del área de detección.

Ajuste del nivel de luz: gire el preset (LUX) al numero 3 para que opere en ambientes oscuros solamente, o hacia el simbolo para que opere en ambientes iluminados y oscuros.

Ajuste de tiempo: gire el preset (TIME) hasta encontrar el tiempo deseado.

## Características técnicas:

Tensión nominal....220-240V~ 50/60 Hz

Alcance máx.: 12 metros Ángulo de detección:.....180°

Tiempo de encendido: mínimo 10 seg ± 3 seg

máximo 15 min ± 2 min

Cuerpo porta circuito .....PC


Grado de protección: IP 44:

Protección contra cuerpos solidos mayores a 1mm.

Protección contra proyecciones de agua.

**GARANTIA: 5 AÑOS** 

Potencia máxima según tipo de carga: Incandescente / Halógena: 1200 W LED: 300 W



Conforme a normas:



